

CST2310

Centralino di portineria per sistema VX2300 (2 fili)



Monitor 3,5" TFT LCD
monitor con OSD e
orologio in tempo reale

Pulsanti touch capacitivi
retroilluminati

Vivavoce con cornetta

Programmazione da PC
tramite USB

Supporto da tavolo in
acciaio inossidabile incluso

La serie Kristallo si caratterizza per un design elegante e sofisticato che conferisce prestigio al dispositivo rendendolo un oggetto d'arredamento.

La scocca si presenta in policarbonato effetto vetro bianco lucido.

Il monitor da 3,5" TFT LCD ad alta risoluzione offre immagini nitide e una visualizzazione ampia, i pulsanti soft touch consentono la gestione delle funzioni in modo facile ed intuitivo.



Centralino di portineria serie KRISTALLO 3,5" per sistema VX2300 (2 fili)

Monitor LCD TFT OSD da 3,5" con RTC, alimentazione attraverso BUS, tastiera capacitiva touch, 2 pulsanti diretti per modalità giorno/notte e porta aperta, 2 LED di stato bicolore. Completo di supporto.

Caratteristiche tecniche

Display	3,5" TFT 320x240 pixel con OSD e orologio in tempo reale	
Handset	Vivavoce con cornetta	
Hands free		
Pulsanti	Tastiera alfanumerica Modo operativo ¹ Apri porta ¹	(Tutti i pulsanti sono retroilluminati e touch capacitivo)
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Collegabile in qualsiasi punto lungo il BUS tra alimentazione e ultimo citofono • Citofono o videocitofono aggiuntivo che lavora in parallelo per connettersi in una seconda stanza di guardia (per rispondere alle chiamate e aprire la porta) • Funzioni di intercomunicazione • Funzione auto-accensione posto esterno • Modalità operativa Giorno, Notte e OFF • Attivazione relé di servizio • Programmazione via USB e software PC VX2X00 	
Funzioni principali	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevere chiamate dai posti esterne • Ricevere chiamate dagli appartamenti • Effettuare una chiamata verso i posti esterni (Auto-accensione) • Effettuare chiamate verso gli appartamenti • Inoltare chiamate dai posti esterni agli appartamenti (con stato di attesa per il posto esterno durante la chiamata all'appartamento) • Registro chiamate perse sullo schermo (con numero appartamento e ora dell'evento) • Registro chiamate allarme appartamento sullo schermo (con numero appartamento e ora dell'evento) • Effettuare chiamate intercomunicanti tra 2 appartamenti • Attivazione serrature elettriche • Attivazione relé addizionali • LED controllo dello stato del sistema (sistema occupato a causa di una chiamata dal posto esterno o intercomunicazione) • Modo Notte: Tutte le chiamate vanno direttamente agli appartamenti rilevanti, ad eccezione del Portiere ID 1 • Modo Giorno: Tutte le chiamate sono intercettate dal portiere • Modo OFF: portiere non in uso • Nella modalità notte il secondo dispositivo (citofono o videocitofono) in parallelo con il portiere può intercettare la chiamata con la possibilità di disattivare la chiamata durante la Modalità Giorno premendo il pulsante Privacy 	
LED²	Modo operativo/Occupato (3 colori) Stato porta (2 colori) Conversazione	
Regolazioni	Livello audio vivavoce Livello audio suoneria	Luminosità Saturazione Contrasto
Programmazioni	Codice di accesso Data e ora	Numero di squilli Tipo suoneria
Ingressi	Chiamata di piano	
Uscite	Contatti puliti	
Modo viceo	Modulato	
Alimentazione	Fornita dal BUS o tramite alimentatore supplementare da 12V	
Montaggio	Da tavolo	
Finiture	Bianco CST2310/W	
Supporto da tavolo	Supporto da tavolo in acciaio (incluso)	

¹I pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

²Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.

